




アメリカ製

### MODE 1



### MODE 2



### MODE 3



**MODE 1 :** 非電源回路をテストするための導電通電テスター。0-10Ω。  
単4電池2個(付属していません)と**35121**電球を使用。

**MODE 2 :** 60-600V ACまたはDCの電源回路テスト用の電圧テスター。  
電池なしで、ネオンカートリッジを使用。

**MODE 3:** 0-60V ACまたはDCの電源回路テスト用の電圧テスター。  
電池なしで、**35121**電球を使用。

- A. 電極針(付属)
- B. **35121**(付属)-MODE 1およびMODE 3で使用。MODE 3では2-3Vで作動。
- C. ネオンカートリッジ(付属)-MODE 2で使用。
- D. 単4電池2個(付属していません)-MODE 1で使用。
- E. 3点ワッシャーを載せるための持ち手内部の段。MODE 1では低い位置にスライドさせ、MODE 2,3では高い位置にスライドさせる。
- F. 3フィート(約91cm)のリードワイヤーの一端には、#85ミュラー接地クリップが付いています。
- G. 高電圧用途の際にクリップにかぶせる黒の絶縁体。
- H. 約91cmのリードワイヤー。柔軟性に優れた約2.5mmの105の銅の寄り糸を黒のポリ塩化ビニールで絶縁カバー。
- I. 透明な電極カバーなので、先端の表示灯が360度見えます。

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

## CIRCUITRACER® 導電通電テスター

# MENDA

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
35100J

日付  
2023年9月